Представительство FLEX в России и СНГ
FLEX - центр

тел. +7 913 917 5229
e-mail: info@flexcentr.ru
http://www.flex-instrument.ru

Миксеры (перемешиватели)

MXE 1302+WR2 140 Номер для заказа 388.130



Технические характеристики	
Частота вращения на холостом ходу, I скорость	**150-530 /мин**
Частота вращения на холостом ходу, II скорость	**200-750 /мин**
Потребляемая мощность	**1260 Вт**
Отдаваемая мощность	**690 Вт**
Крепление инструмента	**M 14**
Ø зажимной горловины	**43 мм**
Макс. Ø насадки-миксера	**160 мм**
Размеры (Д x Ш x В)	**330x235x315 мм**
Вес	**5,5 кг**

Стандартная комплектация
1 спиральная насадка WR2 140x600 M14
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 19
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22

Двухскоростной миксер мощностью 1260 Вт с регулировкой частоты вращения

- **Прочный двухскоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания соответствующей материалу частоты вращения и высокого крутящего момента.**
- **Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной. Поверхность с противоскользящим покрытием.**
- **Полноволновая электроника FR: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.**
- **Необходимая конечная частота вращения может быть выставлена на защитном колпаке с помощью колесика потенциометра и принята в качестве рабочей для режима перемешивания.**
- **Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами проложенными металлическими пластинами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ.**
- **Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды.**
- **Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя.**